

**PIR Hareket
Dedektörü
KULLANIM
KILAVUZU**

Kutudakiler



PIR Hareket Dedektörü
Yakınlarında yürüyen birini algılar




PIR Kapağı
PIR kurulumu için gereklidir



Vida x 2
Kurulum için gereklidir

Bir Bakışta




Üst Görünüm

Algılama Ekranı

LED Göstergesi

Dedektör açıldıktan sonra 30 saniye boyunca yanıp söner. Odada hareket olduğunda yanar. Pilin zayıf olması durumunda yanıp söner, lütfen pili en kısa zamanda değiştirin.




Alt Görünüm

Açma/Kapama on/off

Dedektörü açmak için AÇIK/ON konumuna kaydırın.

Eşleştirme Tuşu

Paneliniz ile eşleştirmek üzere bir iletim sinyali göndermek için bu tuşa basın.




İç Görünüm

Sayaç Ayarları

Pil Yuvası

Üç adet AA 1.5V pil.


Kurulum




Montaj Yüksekliği
Hareket dedektörü
yerden 2-2,2 metre
yükseğe
kurulmalıdır

Kapağı, vidaları kullanarak yukarıda gösterildiği gibi monte edin. Daha sonra hareket dedektörünü kapağa yerleştirin. Hareket dedektörünün algılama aralığının doğru yönünü belirtin. Hareket dedektörünün çalışmasını, önceki sayfada açıklanan test moduna getirerek test edin.


Algılama Alanı



Yan Görünüm



Üst Görünüm



Yan
Görünüm

Özel hususlar

- PIR Hareket Dedektörünü dışarıya, garaja ve camın üzerine kurmayın.
- PIR Hareket Dedektörü, birisinin pencerenin dışında hareket etmesi gibi, camın içinden hareketi algılayamaz.
- PIR Hareket Dedektörünü yağmur yağabilecek açılabilir pencereler gibi ıslanabileceği yerlere kurmayın.
- PIR Hareket Dedektörünü elektrikli ısıtıcı, havalandırma deliği veya şömine gibi bir ısı kaynağının veya üfleme hava üretebilecek başka bir kaynağın 1 metre yakınına kurmayın.
- PIR Hareket Dedektörünü, hareket sensörlerini engelleyebilecek büyük cihazların veya mobilyaların arkasına kurmayın.

Yürüme Testi

Sayaç Ayarları




OPEN



CLOSED

Hareket dedektörü, programlanabilir bir darbe sayıcı ile donatılmıştır ve bu sayıcı 1, 3 veya 5 darbe olarak ayarlanabilir. İlgili ayarı aşağıda gösterildiği şekilde yapın.



Çalışma Modu (TEST & NORMAL)

Normal kullanımda pil gücünden tasarruf etmek için, dedektör 3 dakika içinde iki kez tetiklendiğinde hemen uyku moduna geçer. Bu süre içinde tespit edilen herhangi bir hareket alarm üretmez. Sonraki 3 dakika içinde hiç hareket olmazsa, tekrar çalışma durumuna döner.

- Dedektörü test etmek için Test konumunu ON yapın.



- Test işlemi bitince pil tasarrufu için Normal konumu ON durumuna getirin.



LED

CLOSED konumunda LED yanar.

Özellikler

Güç Sağlayıcı:	1.5V AA Pil x3
Bekleme Akımı:	<15uA
Alarm Akımı:	<25mA
Evcil Hayvan Toleransı:	<15kg
Tespit Kapsama Alanı:	<12m/110°
İletim Mesafesi:	<80m (Açık Alan ve Parazit Yok)
RF Sinyali:	433Mhz
Çalışma Isısı:	0~55°C