

Información de Producto

711M ABRE PUERTAS DE GARAJE



Marca: Merik, LiftMaster
Modelo: 711M
Incluye 2 controles



Este equipo cuenta con un diseño apto para cualquier tipo de apertura de puertas con un perfecto desempeño en aplicaciones de cocheras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES PROGRAMACIÓN

La programación de transmisores está en el botón de arranque. Esto evita que se puedan programar transmisores indeseados desde afuera de la propiedad

TIMER DE CIERRE AUTOMÁTICO

Incluido para 10 y 45 seg.; 2 y 3 min. Requiere instalación de fotosensores de seguridad. (No incluidos)

CANDADO

Taladrando la marca en el carro de desplazamiento se coloca un candado convencional para mayor seguridad del equipo

CATARINA

Incluye doble catarina de 6 y 8 dientes para recorridos convenientes en cuanto a regulación de velocidad y distancia



LUZ DE CORTESÍA

Mayor iluminación: 100 Watts.
Mica con bisagras, fabricada en plástico irrompible que difumina más la luz. Al activarse el abrepuertas se mantiene encendido por 4m30s y se apaga automáticamente.
Foco no incluido.



SECURITY + (CÓDIGO ROLANTE)

Tecnología anti-scanner. El código cambia cada vez que el Abre Puertas opera. Eliminando posibles clonaciones de transmisores



SISTEMA DE DESACELERACIÓN

Evita el golpe final en el último periodo de recorrido terminando suavemente la carrera. Dando por resultado una operación muy silenciosa.

Accesorios opcionales



Fotosensores de Seguridad

Cuando detecta personas, animales o cosas detiene la puerta y da reversa evitando el contacto



Batería de respaldo

En caso de una falla eléctrica mantiene la energía para 20 aperturas.



Mini transmisor a control remoto de funciones múltiples: 3 botones

Es una versión en miniatura de nuestro transmisor de control remoto con funciones múltiples. Su tamaño permite llevarlo en el bolsillo, en la bolsa de mano o como llavero.



Botón de Arranque

Con iluminación constante, el timbre botón abre y cierra su puerta de garaje. Se instala en el interior del hogar. Con el botón de arranque se pueden programar los transmisores.



Llave digital inalámbrica

Se monta convenientemente fuera del garaje. Usted puede abrir y cerrar la puerta del garaje ingresando una clave privada de cuatro dígitos sin tener que utilizar el control remoto y las llaves. Las 10,000 combinaciones modificables le ofrecen seguridad adicional. Cuenta con iluminación cuando se oprime cualquier tecla. No requiere de cableado para su funcionamiento.

Especificaciones técnicas

Motor 1/2 HP
Alimentación 24V
Lubricación Permanente
Mecanismo
Accionamiento Cadena
Unión de Puerta Brazo
Velocidad de Recorrido 17.5 cm/seg
1 Catarinas 12 dientes
Sistema Eléctrico
Voltaje 120 V
Corriente 2.3 A
Cable 1.22 Am
Materiales
Chasis Acero
Riel Acero sólido tipo T
Carro Acero
Transmisores
Canales 3
Frecuencia 315 MHz
N° de Códigos 3,400 millones
Alcance 46 m (Según condiciones)
Temperatura de Operación -40°C - + 65°C
Batería (Minipila) 3 Volts

Kit incluye:
Motor Merik 711M
2 transmisores
1 botona de pared



Transmisor

Mayor vida útil de la batería ya que se eliminó el indicador (led). La señal de 315mhz se envía permanentemente durante 1 segundo cada vez que se pulsa el botón



Botonera de pared

Ofrece 3 funciones: Este dispositivo le permite abrir y cerrar las puertas de su garaje desde el interior de su casa, encender y apagar la luz de su abrepuertas y también puede bloquear la señal del transmisor. Adicionalmente se utiliza para la programación de los transmisores y timer de cierre automático.



Visita: jerza.com.mx

ventas@jerza.com.mx