

# Información de Producto

## ABRIDORES INDUSTRIALES ABATIBLES SERIE RAM PARA UN USO DE ALTO RENDIMIENTO.



Modelo: RAM3000  
Marca: RAMSET



**Puertas de hasta:** 22 pies

**peso máximo:** 1000 libras

**Motor:** Servicio continuo

**Temperatura de funcionamiento:** -10 a 160°F

**Dimensiones totales:** Alto: 28" x largo: 18" x ancho: 23"

**Cierre automático.**

**Velocidad de abertura:** 90° en 20 Seg.(Aprox)

**Motor eléctrico:**

3/4HP | 115VAC | 8.5amp | 50/60Hz.

**Engranaje helicoidal resistente**

Lubricado en un baño de aceite para un funcionamiento suave y silencioso

**Switches de limites**

Ajuste mecánico para una precisión mas exacta de cierre de puerta.

**Acabado**

Chapado en oro/zinc para inhibir la corrosión

**Cobertura externa.**

Poliuretano gris carbón resistente. Con puerta de acceso de acero inoxidable



### TABLERO DE CONTROL

- **Ajuste del interruptor de mano izquierda / derecha**

Cable de sincronización maestro / esclavo de 3 hilos. Capacidad del detector de bucle enchufable (ILD-24s). Botones pulsadores de servicio y conexión de relés.

- **Ajustes de sensibilidad ERD de una pasada**

Mientras se abre la puerta, después de que se detecta y se despeja un dispositivo de seguridad, la puerta se cerrará inmediatamente, se haya alcanzado o no el límite. Cuando la puerta se está cerrando, si se detecta una seguridad, la puerta se detendrá pero no retrocederá

- **Temporizador automático**

Cierra la puerta automáticamente después de que todos los dispositivos de seguridad están despejados. (0-60 segundos)

- **Cable de sincronización maestro / esclavo de 3 hilos**

El cable RS485 de 3 hilos permite que dos operadores funcionen juntos en una configuración maestro / esclavo

- **Capacidad del detector de bucle enchufable (ILD-24s)**

Elimina el desorden de cables y permite una instalación limpia, fácil y bien organizada.

- **Advertencia previa y advertencia constante**

Agrega un retraso de 3 segundos antes de que la puerta se mueva en cualquier dirección. Durante este retraso de 3 segundos, se puede agregar una sirena, un timbre o una luz para activar. Permite que una alarma o luz (no incluida) se active mientras la puerta está en movimiento.

- **Cierre seguro**

Esto cierra automáticamente la puerta después de que se pierde la energía y se recupera, ya sea que la puerta esté en un límite o no.

- **Retraso de apertura y cierre**

Agrega una demora de 1 segundo en el ciclo de apertura o cierre.

- **Botones pulsadores de servicio y conexión de relés.**

Salidas de relé que encenderán una lámpara o sonarán un zumbador / alarma cuando la puerta no esté cerrada, en movimiento o antes de que la puerta se mueva. Los botones de servicio permiten al técnico tener un control completo de la puerta al ajustar el operador.

- **Ciclo de radio**

Le da al usuario el control total de la puerta. La puerta puede abrirse con el primer comando, detenerse con el segundo comando y cerrarse con el tercer comando.



Visita: [jerza.com.mx](http://jerza.com.mx)

[ventas@jerza.com.mx](mailto:ventas@jerza.com.mx)