

Información de Producto

GSM abridor de puerta, interruptor de encendido / apagado remoto / llamada gratuita soporte de comando SMS 850/900/1800/1900 MHz



KKMOON

Modelo: RTU5024

Marca: KKMOON

Jerza

RESUMEN

Éste abridor de puerta GSM cuenta con un interruptor de encendido / apagado remoto mediante **llamadas telefónicas gratuitas autorizadas**, que se pueden operar desde cualquier lugar, sin límite de distancia, muy conveniente.

INFORMACIÓN GENERAL.

El RTU5024 es un controlador de relé remoto de gran alcance, es un dispositivo muy simple que se puede utilizar para el acceso autorizado de la puerta, puertas que controlan, el cambiar de equipos remotos, sistemas de aparcamiento.

En realidad, el RTU5024 se puede utilizar en lugares que requieren para encender / apagar el sistema, máquinas o equipos, de manera remota con una llamada GRATUITA de su teléfono móvil.

Sólo tiene que marcar desde su celular el número asignado al dispositivo y este al instante abrirá cerrara la puerta, activara o desactivara la maquina a la cual está conectado el dispositivo.

No hay costes de las llamadas, el RTU5024 rechaza la llamada del número autorizado y lleva a cabo la acción ON / OFF.

Por otra parte, el usuario puede ser autorizado para un momento y durante un tiempo específico para hacerlo funcionar, después de este tiempo cambiará

ESPECIFICACIONES:

Modelo: RTU5024

GSM Frecuencia : 850/900/1800 / 1900MHz

Salida digital: contacto seco NC / NO, 3A / 240VAC

DC Fuente de alimentación: 9-15VDC / 2A

Consumo de energía: entrada de 12V Max. 50mA / Promedio 25mA

Tarjeta SIM: Tarjeta SIM estándar

Antena: 50Ω SMA Interfaz de antena

Rango de temperatura: -20 ~ + 60 ° C

Rango de humedad: Humedad relativa 90%

Dimensiones: Aprox. 3,23 * 2,99 * 1,06 pulgadas / 82 * 76 * 27 mm



CARACTERÍSTICAS:

- 850/900/1800 / 1900MHz de cuatro bandas, puede funcionar en las redes GSM de todo el mundo.
- **Sin cargos por llamadas.** El conmutador de relé GSM responde a la llamada del número autorizado y luego realiza la acción de encendido / apagado en el primer 'timbre'.
- **Seguro:** al utilizar el identificador de llamadas para la identificación, se ignoran las llamadas desconocidas.
- Agregar o eliminar usuarios mediante el comando de texto SMS.
- No es necesario proporcionar un control remoto o llaves para diferentes usuarios.
- Se pueden configurar hasta 200 números de teléfono autorizados a la hora especificada.
- La acción de retransmisión devolverá una confirmación por SMS al propietario o al número de llamada autorizado, esta función es editable por el usuario.
- El tiempo de cierre o apertura del relé es programable.
- **Varias aplicaciones.** (Portones, bolardos, barreras, puertas de garaje, contraventanas y puertas de acceso o máquinas).



Jerza

Visita: jerza.com.mx

ventas@jerza.com.mx