

DELTA 2 MAX

Características técnicas

Información general	
Modelo	EFD350
Peso	Aproximadamente 23 kg
Dimensiones	497 × 242 × 305 mm
Capacidad	2.048 Wh
Bluetooth	Rango de frecuencia: 2,402-2,480MHz (EE. UU. / CA / UE / Reino Unido / AU) Potencia de salida máxima: 0,005 W / 0,012 W (EE. UU. / CA) 7,3 dBm (UE / REINO UNIDO / AU / ZA)
Wi-Fi	Rango de frecuencia: 2,412-2,462MHz / 2422-2452MHz (EE. UU. / CA) 2,412-2,472MHz / 2,422-2,462MHz (UE / REINO UNIDO / AU) Potencia de salida máxima: 0,071 W / 0,177 W (EE. UU. / CA) 17,67 dBm (UE / REINO UNIDO / AU / ZA)
Puertos de salida	
Corriente alterna	Onda sinusoidal pura, 2,400 W en total (sobretensión de 4,800 W) 120 V ~ 50 Hz / 60 Hz (EE. UU. / CA) 230 V ~ 50 Hz / 60 Hz (UE / REINO UNIDO / ZA) 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz, 10 A por puerto (AU)
CA (modo de derivación)	EE. UU. / CA: 100-120 V ~ máx. 15 A 50 Hz / 60 Hz (tiempo de duración < 3 horas cuando la corriente supera el total de 12 A) REINO UNIDO / AU / ZA / UE: 220-240 V ~ máx. 10 A 50 Hz / 60 Hz

Información general

Potencia máxima de salida X-Boost	3.400 W (EE. UU./CA) 3.100 W (REINO UNIDO/ZA/UE) 3.300 W (AU)
USB-A (×2)	5 V=2,4 A, 12 W máx. por puerto, total 24 W
Carga rápida USB-A (×2)	5 V=2,4 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A , 18 W máx. por puerto, total 36 W
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V=5A 100W máx. por puerto, total 200W
Outlet de coches	12,6 V=10 A, 126 W máx.
Salida DC5521 (x2)	12,6 V=3 A, 38 W máx. por puerto

Puertos de entrada

Alimentación de entrada de CA	X-Stream máx. 1.800 W 15A(EE. UU./CA)X-Stream máx. 2.400 W 10A(UE/REINO UNIDO/AU/ZA)
Voltaje de entrada de CA	100-120 V~ máx. 15 A 50 Hz/60 Hz (EE. UU./CA) 220-240 V~ máx. 10 A 50 Hz/60 Hz (UE/REINO UNIDO/AU/ZA)
Entrada de carga solar (×2)	11-60V=15A, puerto único 500W; doble puerto de 1.000 W
Cargador de coche	Admite batería de 12 V / 24 V, predeterminada 8 A

Información de la batería

Tipo de batería	LFP
Ciclo de vida	3000 ciclos al 80% + capacidad
Tipo de protección	Protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra bajo voltaje, protección contra sobrecorriente

Temperatura de funcionamiento

Información general

Temperatura óptima de funcionamiento	20 °C - 30 °C (68 °F - 86 °F)
--------------------------------------	-------------------------------

Temperatura de descarga	-10 °C - 45 °C (14 °F - 113 °F)
-------------------------	---------------------------------

Temperatura de carga	0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F)
----------------------	-------------------------------

Temperatura de almacenamiento	-10 °C - 45 °C (14 °F - 113 °F) (óptimo: 20 °C - 30 °C (68 °F - 86 °F))
-------------------------------	--

Complementos

Batería extra inteligente	Compatible (se vende por separado)
---------------------------	------------------------------------

Generador inteligente	Compatible (se vende por separado)
-----------------------	------------------------------------

1. La toma de corriente del coche comparte la alimentación con el puerto de salida DC5521, ofreciendo una potencia máxima de 126W.
2. El hecho de que el producto se pueda cargar o descargar depende de la temperatura real del paquete de baterías.