



Guía de selección rápida de cargadores de baterías de Deep Sea Electronics

	DSE9150	DSE9702 ⁽⁴⁾	DSE9130	DSE9701 ⁽⁴⁾	DSE9255	DSE9470	DSE9461-12	DSE9461-11	DSE9474	
Pantalla Cristal Líquido (DSE2541)	✗	✗	✗	✗	✗	✓ (1)	✓	✓	✓ (1)	
Carga rápida (Boost)	✗	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓ (5)	✓ (5)	✓ (5)	✓ (5)	
Cargador tipo automático	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cargador tipo inteligente	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Voltaje de Alimentación (Volts CA) L-N	90-265						90 - 305			
Capacidad de carga (Amps CD)	3	5	5	5	5	10	10	10	30	
Ajuste de máxima corriente de carga	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Voltaje de Salida (Volts CD) (Batería)	12	12	12	24	24	12 ó 24				
Compensación por temperatura	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Frecuencia de alimentación (Hz)	48 - 64									
Contacto NC de falla de carga de batería	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
Contacto NA/NC de falla de carga de batería	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	1	1	
Entrada digital configurable	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	1	1	
Entrada para sensor de temperatura T1000	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Operación en paralelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protección por sobrecarga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Detección de batería conectada	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Protección por polaridad invertida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protección por alto voltaje de batería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protección por corto circuito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Protección por alto/bajo voltaje alimentación	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Protección por alta temperatura interna	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Puerto RS485	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Puerto USB (configuración)	✗	✗	✗	✗	✗	ConfigSuite				
Puerto CanBus (J1939)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	
Bajo rizo de salida (%)	<1									
Medidores análogos	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ (3)	✓ (3)	✗	
Configuración de diferentes curvas de carga	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Modo flotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Eficiencia	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>86%	>86%	>86%	>90%	
Temperatura de operación (°C)	-30 a +55									
Control y configuración frontal	✗	✗	✗	✗	✗	✓ (1)	✓	✓	✓ (1)	

NOTAS:

(1) Módulo de medición y control remoto de batería (DSE2541) opcional

(2) Entrada de carga rápida se activa por medio de un contacto externo

(3) Solo el modelo DSE9461-12

(4) DSE9130 y DSE9255 montaje horizontal, DSE9701 y DSE9702 montaje vertical

(5) Modo de carga rápida (Boost) automático

