

El equipo **T800** es una central de alarma comunitaria básica compuesta por:

1 Sirena 12V 20W poli tonal.

Cable de POWER para conexión a 220 VAC.

2 LEDS persuasivos de color azul.

Antena de RF de 40 cm construida en cable coaxial.

Gabinete de alto impacto estanco lo que incrementa la vida útil de sus partes eléctricas y electrónicas.

Batería de respaldo de 12V-1.3 Ah (Duración de la batería 72 Hs. en STAND BY)

Opcionales reflectores: LED 50W.



Acepta una cantidad infinita de dispositivos de transmisión, los cuales pueden ser controles remotos u otra clase de dispositivos de accionamiento (TXZ, TXZC).

El equipo **T800** permite a través de su ranura de expansión la colocación de un GPRS para el envío de SMS a un máximo de 10 celulares o envío de eventos a centros de monitoreo, transmitiendo evento, usuario y ubicación del mismo.

El **T800** es un equipo plug and play, esto significa que basta con alimentarlo el equipo estará funcionando, no requiere que se carguen controles, todos los controles que estén en su misma red y código comunitario funcionarán sin más.

De fábrica todos los equipos traen el código comunitario 0 y la red 0, estos valores pueden ser cambiados por los deseados por medio de un equipo programador dando así 100 combinaciones diferentes disponibles.

EVENTOS CONTROL REMOTO



NOTA: El pulsador correspondiente a LUCES permite detener los eventos de Emergencia Médica y Pánico.

Las luces se apagan automáticamente después de 1 minuto de encendidas.

Evento	Qué reproduce la alarma
Pánico	Sirena Continua
Luces	No reproduce Sirena
Emergencia Médica	Sirena Intermitente (1 Segundo ON - 1Segundo OFF)
Zona Monitoreada	5 Beeps cortos