

Receptor con 2 Relevadores y Control Remoto hasta 50 metros.



AccessPRO®
Modelo: PROR400
Marca: ACCESSPRO



El modelo PROR400 es un dispositivo que es activado por medio de control remoto con el cual puede controlar chapas magnéticas, cerraduras, puertas de garaje, motores, barreras, entre otros equipos.

- Soporta hasta 29 transmisores
- Alcance de 50 mts línea de vista.
- Salida de 2 relevadores **NO, NC y COM** (3A Máximo).
- Alimentación 12 Vcd consumo de corriente 8mA.
- Frecuencia de transmisión 433.92 MHz
- Tipos de operación: **momentáneo, ON/OFF, Tiempo 3 seg., Toggle.**
- Dimensiones 62 x 44 x 3 mm.

Kit incluye:

- 1 Receptor PROR400
- 1 control PROT400



ACCESORIOS EXTRA OPCIONALES

Modelo: PROB400

Transmisor (tipo botón) inalámbrico para receptor PROR400 que permite abrir una puerta, garaje, barrera, etc. con un botón fijo sin necesidad de realizar un cableado. Se puede combinar con controles PROT400 (máximo 30). Activación de dos relevadores de manera independiente seleccionada por lado del transmisor PROB400.

Distancia: 50Mts

Frecuencia: 433.92MHz

Dimensiones: 80x80 (mm).

Tipo de batería: 11A 6V. Incluida



Batería de Litio para PROT400
Modelo: FPD009
Voltaje 12V.
Tipo de batería LR27A.



Batería de Litio para PROB400
Modelo: PROB400BAT
Voltaje 6V.
Batería tipo 11A.
Dimensiones: diámetro 10.3 mm alto 16mm.

