

T2000

Nº DE PARTE: ERI-5-066



Supresor de picos.



Regulador de voltaje.



Batería de respaldo.



Hecho en México.



60 Meses de garantía.**



* Minutos de respaldo aproximado

Equipos de gran capacidad y alta calidad, a un costo justo.

¡No más apagones!

Perder comunicación con contactos, información valiosa, una reparación inesperada ó tiempos muertos, **¡Nunca más!** Un **No Break COMPLET®** con Regulador y Supresor de Picos es más que un equipo de protección, es sentir la confianza de tener protegidos sus aparatos ante un imprevisto al momento que falte el suministro eléctrico, simplemente usted seguirá desarrollando sus actividades sin tener que preocuparse de un apagón.

Proteja:



• Tv's y consolas de video.



• Equipos de Computo.



• Puntos de venta.



• Sistemas de vigilancia.



Aplicaciones:

- Computo y oficina.
- Tv y multimedia.
- Industria y comercio.
- Videjuegos y entretenimiento.
- Sistemas de seguridad.



Características:

- * Respaldo de batería hasta 56 min, consultar manual.
- Capacidad 2 000 VA.
- 10 contactos
- Regulador de voltaje y supresor de picos integrados.
- Tiempo de trasferencia 2 milisegundos.
- **24 meses de garantía en baterías.

Menor precio en la compra, mayor utilidad en tu operación.



Asesoría Preventiva.
els: (55) 5000 5800



	Número de parte.	ERI-5-066
Entrada	Voltaje.	120Vca
	Rango de voltaje.	90 - 145 Vca
	Rango de Frecuencia.	60 HZ +-10%
	Tipo de Clavija.	NEMA 5-15P
Salida	Capacidad.	2 000 VA-1000 W
	Forma de Onda.	Senoidal Simulada
	Voltaje de Salida en Regulador.	120 Vca +-7% Senoidal
	Voltaje de Salida en Respaldo.	120 Vca +-5% Cuasisenoidal
	Frecuencia de Salida.	60 Hz +-0,5%
	Contactos Totales.	10 - TIPO NEMA 5-15R
	Contactos con Respaldo, Regulador y Supresor.	6
	Contactos con Supresor.	4
	Tiempo de Transferencia.	2 milisegundos
Respaldo	Tiempo de Respaldo a Carga Típica.	56 minutos
	Tiempo de Respaldo a Media Carga.	9 minutos
	Tiempo de Respaldo a Carga Máxima.	3 minutos
	Cantidad y Tipo de Baterías.	2 x12V 9Ah
	Tiempo de Recarga al 90%.	6 horas
	Batería de Reemplazo.	CEI-1-006
Regulador de voltaje. Supresor de picos	Regulador Integrado.	Si
	Supresión de Picos.	504 joule
	Supresor RJ11/RJ45.	Opcional
Administración y comunicación	Consumo Interno.	300 mA
	Indicadores Visuales.	LED
	Indicadores Audibles.	Encendido, Respaldo, Regreso a línea, batería por agotar, sobrecarga, cambio de batería.
	Protector Térmico contra sobrecargas.	
	Puerto USB.	Opcional
	Software.	Opcional
Dimensiones	Dimensiones.	12,2 x 19,3 x 25 cms
	Peso.	9,82 kg
	Color.	Negro
Garantía	Garantía Total.	60 meses
	Sustitución Inmediata.	6 meses
	Garantía solo en baterías.	24 meses

UN PRODUCTO PARA CADA NECESIDAD

	Pantallas TV	Aparatos Audio/Video	Impresoras Línea Blanca	Oficina	Comercio Seguridad	Datacenters	Equipo Industrial o Médico
Supresor de Picos	X	X	X	X	X		
Regulador con Supresor Integrado	X	X	X	X	X		
Reguladores Profesionales Alta Capacidad			X	X	X		
No Break con Regulador y Supresor Integrados (respaldo 15mins Línea MT)		X		X	X		
No Break con Regulador y Supresor Integrados (respaldo 50mins Línea Tulum)	X	X		X	X		
No Break con Regulador y Supresor Integrados (respaldo 80mins Línea PC)					X	X	
UPS Senoidal					X	X	X