

Digital Inverter



Gi1200

Gasoline Inverter Generator



ECO FUEL
FUNCTION



QUIET
OPERATION



LIGHTWEIGHT &
COMPACT DESIGN



EASY
MAINTENANCE

Gasoline Inverter Generator

Gi1200

Specification

المواصفات

MODEL	Gi1200	رقم الموديل
-------	--------	-------------

Generator Type	Digital Inverter / إنفرتير ديجيتال	نوع المولد
Frequency (Hz)	50Hz	التردد (هرتز)
Rated AC Voltage	230V	الجهد الكهربائي (فولت)
Max. AC Output	1200W	الاستطاعة القصوى للمولد (واط)
Rated AC Output	1000W	الاستطاعة المستمرة للمولد (واط)
Power Factor	1.0	عامل الاستطاعة
DC Output (Battery Charger Cables)	12V / 4.0A	التيار المستمر (مخرج وكبلات شاحن بطارية)

Engine Model	XY144F-1	طرز المحرك
Engine Descriptions	Forced Air-cooled, 4-Stroke, OHV محرك نوع OHV - تبريد بالهواء - أربعة أشواط	مواصفات المحرك
Displacement (CC)	60 cc	قوة المحرك
Fuel Type	Automobile Gasoline / بنزين سيارات	نوع الوقود
Fuel Tank Capacity	3.0 L	سعة خزان الوقود (ليتر)
Engine Oil Type	SAE 10W/30	نوع زيت المحرك
Engine Oil Capacity	0.27 L	سعة زيت المحرك (ليتر)
Continuous Operating Hours	4h25min (100% Load)	ساعات التشغيل المستمرة

Start on Option	Recoil Start / تشغيل يدوي	طريقة التشغيل
Operating Noise Level (7m)	56dB(A)	مستوى الضجيج على بعد 7 متر (ديسيبل)
Additional Features	Eco Fuel Function / نظام توفير الوقود	مميزات إضافية

Overall Dimension (L x W x H) mm	480 x 255 x 425 mm	الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع) مم
Net Weight (kg)	12	الوزن الصافي (كغ)
Gross Weight (kg)	13.5	الوزن القائم (كغ)

