

Digital Inverter



Gi3500ER

Gasoline Inverter Generator



ECO FUEL
FUNCTION



QUIET
OPERATION



LIGHTWEIGHT &
COMPACT DESIGN



EASY
MAINTENANCE

Gasoline Inverter Generator

Gi3500ER

Specification

المواصفات

MODEL	Gi3500ER	رقم الموديل
Generator Type	Digital Inverter / إنفرتيرر ديجيتال	نوع المولد
Frequency (Hz)	50Hz	التردد (هرتز)
Rated AC Voltage	230V	الجهد الكهربائي (فولت)
Max. AC Output	3500W	الاستطاعة القصوى للمولد (واط)
Rated AC Output	3000W	الاستطاعة المستمرة للمولد (واط)
Power Factor	1.0	عامل الاستطاعة
DC Output (Lighter Socket)	12V / 5.0A	التيار المستمر (مخرج وكبلات شاحن بطارية)
DC Output (USB)	5V / 1.0A	التيار المستمر (مخرج USB)

Engine Model	XY157F	طراز المحرك
Engine Descriptions	Forced Air-cooled, 4-Stroke, OHC محرك نوع OHC - تبريد بالهواء - أربعة أشواط	مواصفات المحرك
Displacement (CC)	149.5 cc	قوة المحرك
Fuel Type	Automobile Gasoline / بنزين سيارات	نوع الوقود
Fuel Tank Capacity	7.5 L	سعة خزان الوقود (ليتر)
Engine Oil Type	SAE 10W/30	نوع زيت المحرك
Engine Oil Capacity	0.90 L	سعة زيت المحرك (ليتر)
Continuous Operating Hours	4h05min (100% Load)	ساعات التشغيل المستمرة

Start on Option	Electric start / تشغيل كهربائي Remote control / جهاز تحكم عن بُعد	طريقة التشغيل
Operating Noise Level (7m)	62dB(A)	مستوى الضجيج على بعد 7 متر (ديسيبل)
Additional Features	LED Meter / شاشة عرض Eco Fuel Function / نظام توفير الوقود	مميزات إضافية

Overall Dimension (L x W x H) mm	635 x 360 x 530 mm	الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع) مم
Net Weight (kg)	37	الوزن الصافي (كغ)
Gross Weight (kg)	40	الوزن القائم (كغ)



RoHS