

**Digital Inverter**



# **Gi4000ER**

## **Gasoline Inverter Generator**



ECO FUEL  
FUNCTION



QUIET  
OPERATION



LIGHTWEIGHT &  
COMPACT DESIGN



EASY  
MAINTENANCE

# Gasoline Inverter Generator

## Gi4000ER

### Specification

### المواصفات

MODEL	Gi4000ER	رقم الموديل
Generator Type	Digital Inverter / إنفرتير ديجيتال	نوع المولد
Frequency (Hz)	50Hz	التردد (هرتز)
Rated AC Voltage	230V	الجهد الكهربائي (فولت)
Max. AC Output	3850w	الاستطاعة القصوى للمولد (واط)
Rated AC Output	3500w	الاستطاعة المستمرة للمولد (واط)
Power Factor	1.0	عامل الاستطاعة
DC Output (Lighter Socket)	12V / 8.0A	التيار المستمر (مخرج وكبلات شاحن بطارية)
DC Output (USB)	5V/1.0A + 5V/2.1A	التيار المستمر (مخرج USB)
Engine Model	XY170F-1A	طرز المحرك
Engine Descriptions	Forced Air-cooled, 4-Stroke, OHV محرك نوع OHV - تبريد بالهواء - أربعة أشواط	مواصفات المحرك
Displacement (CC)	223 cc	قوة المحرك
Fuel Type	Automobile Gasoline / بنزين سيارات	نوع الوقود
Fuel Tank Capacity	8.8 L	سعة خزان الوقود (ليتر)
Engine Oil Type	SAE 10W/30	نوع زيت المحرك
Engine Oil Capacity	0.70 L	سعة زيت المحرك (ليتر)
Continuous Operating Hours	4h30min (100% Load)	ساعات التشغيل المستمرة
Start on Option	Electric start / تشغيل كهربائي Remote control / جهاز تحكم عن بُعد	طريقة التشغيل
Operating Noise Level (7m)	58dB(A)	مستوى الضجيج على بعد 7 متر (ديسيبل)
Additional Features	LED Meter / شاشة عرض Eco Fuel Function / نظام توفير الوقود Reset button / زر إعادة الضبط	مميزات إضافية
Overall Dimension (L x W x H) mm	665 x 465 x 535 mm	الأبعاد (طول x عرض x ارتفاع) مم
Net Weight (kg)	41.5	الوزن الصافي (كغ)
Gross Weight (kg)	45	الوزن القائم (كغ)



RoHS